



XORO by MAS Elektronik AG
www.xoro.de

HR 8530pro Digitaler HD Satelliten-Receiver



XORO HR 8530pro

- **HD DVB-S2** Empfänger für hochauflösendes, digitales Satellitenfernsehen
- **Einfache Installation** - Aktuelle Senderliste für ASTRA 19.2° vorprogrammiert
- **Zweite Fernbedienung** mit wenigen, großen Tasten für die Hauptfunktionen
- Gehäuse und zweite Fernbedienung mit **Bedruckung in deutscher Sprache**
- Beide Fernbedienungen sind gleichzeitig einsatzbereit - kein Blättern im Handbuch, keine PIN-Eingabe für den Wechsel erforderlich
- Unterstützt Einkabel-Empfangsanlagen (**SCR EN50494**)
- **HDMI** und **SCART** Ausgang - Anschluss an nahezu alle Fernseher möglich
- Elektronischer Programmführer (**EPG**) und **Videotext**
- **Leistungsfähiger HD Media Player** - unterstützt MKV-Dateien
- Unterstützt FAT32 & **NTFS** Dateisystem
- Firmware-Update über ASTRA Satellit (19.2° Ost)

Technische Daten

Allgemeine Daten

Spannungsversorgung	AC 220-240V bei 50/60Hz
Leistungsaufnahme	Betrieb: max. 25W / Stand By: < 1W
TV Norm	PAL / NTSC
Abmessungen	168 x 38 x 95mm
Gewicht	520g (inkl. beider Fernbedienungen)

DVB-S2 Tuner

Eingangsfrequenz	950 - 2150 MHz
Impedanz	75Ohm
LNB Versorgung	13/18 V, max. 500mA
Modulation	QPSK, 8PSK
Symbolrate	2 - 45 Mbps
Suchmodus	TP-Suche, Netzwerk, Blind Scan
Speicherplätze	200 Satelliten, 3000 Transponder, 4000 Sender
Favoritengruppen	4
Weiteres	Unterstützt Einkabelempfangsanlagen (SCR EN50494, UserBand-Frequenz editierbar)

Video

Videodekodierung	ISO/IEC 13818-2 MPEG2 (MP@ML) MPEG4 AVC / H.264 HP@L4
Video-Auflösung	bis zu 1920 x 1080p
Seitenverhältnis	4:3, 16:9

Audio Dekoder

Audiodekodierung	ISO/IEC 11172 Layer I & II
Audiofrequenz	32, 44.1, 48 KHz

Anschlüsse

Video	HDMI, SCART (RGB/FBAS)
Audio	S/PDIF (Koaxial)
Andere	LNB IN/OUT
USB	2.0 High Speed

Anzeigen und Bedienelemente

Display	7-Segment LED, grün, 4 Stellen
Tasten	Sender +/-, AN/AUS (Stand By)
1. Fernbedienung	Infrarot, 42 Tasten
2. Fernbedienung	Infrarot, 19 Tasten, deutsche Beschriftung
Uhrzeit im Display	Ja (im Stand-By), abschaltbar

Media Player

Speichermedien	USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS
Container	AVI, MKV, TS, MPG, MP4, VOB, MOV
Video Codecs (1080p)	MPEG1, MPEG2, MPEG4 (SP/ASP/H264)
Audio Codecs	MPEG, MP3, AC3, AAC
Bilder	JPEG, BMP, PNG

Betriebsbedingungen

Temperatur	0 - 40° C
Feuchtigkeit	< 90% (nicht kondensierend)

Lieferumfang

- XORO HRS 8530pro
- 2x Fernbedienung inkl. Batterien
- Bedienungsanleitung
- Schnellstart-Anleitung

Anschließen, einschalten und einfach fernsehen.

Dank deutscher Beschriftung der Tasten und Anschlüsse am **HRS 8530pro** ist die Installation schnell und einfach erledigt.

Nach dem ersten Einschalten ist sofort eine **vorsortierte Senderliste** für den Satelliten ASTRA 1 (19.2° Ost) geladen. Für die meisten Kunden ist an dieser Stelle die Einrichtung des Receivers bereits abgeschlossen.

Die **mitgelieferte Zweitfernbedienung** verfügt über **große Tasten** mit gut lesbarer, **deutscher Beschriftung**. Mit dieser Fernbedienung können die wichtigsten Fernsehfunktionen (Umschalten, Lautstärke, Ein-/Ausschalten usw.) **einfach und sicher** bedient werden.

Müssen Einstellungen vorgenommen werden oder möchten Sie die erweiterten Funktionen des HRS 8530pro verwenden, können Sie jederzeit zur Hauptfernbedienung wechseln - umständliche oder versteckte Einstellungen für den Wechsel der Fernbedienung sind nicht erforderlich.



Maße und Gewichte

Box Abmessungen	198x172x58mm
Box Gewicht	690g
Exportkarton Maße	360x310x215mm
Verpackungseinheit	10Stk.
Exportkarton Gewicht	7,2kg

EAN Schwarz	426 000 103 7108
Artikelnummer	SAT100411



www.xoro.de

Kundendienst +49 40 77 11 09 17

MAS Elektronik AG
 Pollhornbogen 19
 21107 Hamburg
 Deutschland
 Telefon: + 49 40 76 73 35-0
 Fax: + 49 40 76 73 35-15
xoro@mas.de
www.xoro.de
www.mas.de