

XORO HRK 7618 (SAT100821)



Allgemeine Daten

Versorgungsspannung	AC 220-240V mit 50/60Hz
Stromverbrauch	6W/ <0,5Watt Standby
Abmessungen	168x40x118mm
Gewicht	400g (inkl. Fernbedienung)

Tuner

Impedanz	75Ohm
Frequenzbereich	73-858MHz
Speicherplätze	600
Favoritengruppen	8 (Individuell benennbar)
Weitere Funktionen	Senderlisten-Backup auf USB

Decoder

Videodekodierung	ISO/IEC 13818-2 MPEG2 (MP@ML), MPEG4 AVC / H.264 HP@L4
Videoauflösung	bis zu 1920 x 1080p

Video-Seitenverhältnis	4:3, 16:9
Audiodekodierung	ISO/IEC 11172 Layer I & II

Anschlüsse

Video	HDMI (bis 1080p), SCART (RGB/FBAS)
Antenne	IEC-Buchse
Daten	USB, LAN (RJ45)

Anzeigen und Bedienelemente

Display	7-Segment LED, 4 Stellen (Dimmbar, Uhrzeitanzeige in Standby abschaltbar)
Fernbedienung	Infrarot
Nahbedienung	3 Tasten (Sender +/-, Standby)

Media Player

Speichermedien	USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS
Container	AVI, TS, MPG
Video Codecs (1080p)	MPEG1, MPEG2, MPEG4 (ASP/H.264)
Musik	MP3
Foto	JPEG, BMP

Netzwerk

Funktionen	Wettervorhersage, RSS-FeedReader
------------	----------------------------------

Betriebsbedingungen

Temperatur	0 – 40° C
Feuchtigkeit	

Handelsdaten

Abmessungen OVP	198x155x58mm
Gewicht OVP	560g
EAN	4260427612064
Artikelnummer	SAT100821

Lieferumfang

XORO HRK 7618
Fernbedienung
Bedienungsanleitung

