

HST 550

Android IP-Box mit Dual-Core Prozessor, 3x USB, LAN, WLAN, HDMI & DVB-S2 Tuner



XORO HST 550

- **Dual-Core** Prozessor (ARM Cortex A9) mit 1,5GHz
- Vorinstallierte **Apps** für **freies Surfen im Internet**, **Wiedergabe von HD Video**-, Musik- & Bilddateien und das Streamen von Multimedia-Dateien von iOS, Android oder **DLNA**-Geräten
- Tausende weitere Apps stehen in **Googles Play Store*** zum Download bereit
- **3x USB** zum Anschluss von Massenspeichergeräten & USB Eingabegeräten wie Tastaturen und Mäusen
- **3 in 1 Kartenleser** (SD/MMC/MS) für Speicherkarten **bis zu 32GB**
- Integriertes **WLAN (802.11 b/g/n)** für schnelle, drahtlose Netzwerkverbindungen
- Netzwerkanschluss (**LAN 100Mb/s**) für Netzwerkverbindung per Kabel
- **HDMI** Ausgang für Auflösungen bis **1080p (50Hz/60Hz)**
- Android & iOS **Tablets** und **SmartPhones** können als Fernbedienung/Tastatur für die IP-Box verwendet werden*
- HST 550S: Integrierter **DVB-S2** Tuner für digitales **Satellitenfernsehen** in HD

Technische Daten

Allgemein

Stromversorgung	12V DC, max. 1,5A (über Netzteil 100-240V 50/60Hz AC)
Stromverbrauch	Typ. 8Watt/Stand-By <0,5W
Abmessung	130x30x140mm (BxHxT)
Gewicht	ca. 450g (inkl. Fernb./Netz.)

Technologie

ASIC	Amlogic AML8726-MX 1,5GHz (Dual Core ARM Cortex™ A9)
RAM	DDR3
Betriebssystem	Android 4.2.x

Anschlüsse

Audio/Video	HDMI (480i/p, 576i/p, 720p/1080i/p, 50/60Hz) AV-Out (Audio R/L, FBAS 480i/756i)
Speicherkarten	SD/MMC/MS bis 32GB
USB	3x USB 2.0, 1x USB OTG (Mini USB Buchse)
Netzwerk	RJ45 (LAN 100Mb/s), WLAN (802.11 b/g/n)

Vorinstallierte Apps

Wiedergabe von Multimedia-Dateien (MP3, MPEG, AVI, MKV, MP4, TS, JPEG, BMP usw.), Web-Browser, DTV-Player (inkl. EPG und Videotext), Datei-Browser, AppInstaller, Dienste für Verbindung zu iOS/Android/DLNA, Google Play Store

HST 550S

RAM ¹	1GB
FLASH ²	4GB
Tuner	DVB-S2 (inkl. UniCable, Loop-Ausgang, Versorgung für Antenne: 13/18V 250mA)
Artikelnummer	XOR400365
EAN	4260001037801

¹Ein Teil des Arbeitsspeichers ist für die Hardware reserviert (GPU/WLAN) und steht dem Betriebssystem nicht zur Verfügung.

²Ca. 1,6GB sind für das Betriebssystem, Apps und Systemdienste reserviert und stehen nicht für Benutzerdateien zur Verfügung. Die PVR-Funktion kann den internen Speicher nicht für Aufnahmen verwenden.

Packungsinhalt

- XORO HST 550S IP-Box
- Fernbedienung
- Kurzanleitung
- Netzteil
- AV-Kabel

Die IP-Boxen der **HST 550er Serie** von XORO lassen in den Bereichen Multimedia und Netzwerk keine Wünsche offen. Das Android Betriebssystem erlaubt es Ihnen, die Funktionen der IP-Box Ihren eigenen Wünschen entsprechend mit Apps aus dem Google Play Store zu erweitern. Der **neue Startbildschirm** erleichtert den Zugriff auf Ihre Apps und die wichtigsten Einstellungen - sowohl mit der mitgelieferten Fernbedienung als auch mit Maus und Tastatur. Dank des neuen **Dual-Core** Prozessors mit einer Taktfrequenz von 1,5GHz steht auch für anspruchsvolle Apps genug Leistung zur Verfügung.

Die vorinstallierten **Apps** für Musik-, **HD Video**- und Bildwiedergabe unterstützen die gängigsten Dateiformate.

Anschluss an das heimische Netzwerk erfolgt entweder per Netzwerkkabel oder drahtlos, dank **eingebauter WLAN**-Technik. Mit dem Netzwerk verbunden, zeigen sich die großen Stärken der IP-Box: Nutzen Sie den vorinstallierten Browser um frei im Internet zu surfen. Vorinstallierte Dienste erlauben es, Multimedia Dateien von Ihrem Android-, iOS- oder **DLNA**-fähigen Handy oder Tablet PC zum HST 550 zu streamen.

Die XORO HST 550 IP-Box verfügt **über 3 USB-Anschlüsse**. Diese unterstützen nicht nur Speichergeräte, sondern auch USB Eingabegeräte wie Tastaturen und Mäuse. Sie können also mit handelsüblichen Eingabegeräten die Bedienung der IP-Box komfortabler gestalten, ohne auf teures Sonderzubehör angewiesen zu sein. Verfügen Sie bereits über ein Telefon oder einen Tablet PC mit Android oder **iOS** Betriebssystem, können Sie die IP-Box auch bequem damit fernsteuern.

Über den eingebauten DVB-S2 Tuner kann die IP-Box **digitales Satellitenfernsehen in HD** und SD empfangen.



Handelsdaten

Box Abmessungen	275x233x62mm
Box Gewicht	680g
Exportkarton Maße	405x305x275mm
Verpackungseinheit	10Stk.



www.xoro.de

Kundendienst: 04161 800 24 24

MAS Elektronik AG
Weidegrund 3
21614 Buxtehude
Deutschland
Telefon: 04161 800 24 0
Fax: 04161 800 24 61
xoro@mas.de
www.xoro.de