

## Spezifikationen

<b>Model</b>	P8Z77-V DELUXE	P8Z77 WS	TUF SABERTOOTH Z77	ROG Maximus V GENE
<b>CPU</b>	LGA1155 Sockel für die dritte Generation Intel® Core™ Prozessor-basierende Plattformen und die zweite Generation Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® Prozessoren			
<b>Chipsatz</b>	Intel® Z77 Express Chipsatz			
<b>Digital Power Phase Design</b>	16+4+2 Digital Power Phase Design	16+4+2 Digital Power Phase Design	8+4+2 Digital Power Phase Design	8+4+2 ROG Extreme Engine Digi+ II
<b>Speicher</b>	Dual Channel, max 32GB DDR3	Dual Channel, max 32GB, DDR3	Dual Channel, max 32GB DDR3	Dual Channel, max 32GB DDR3
<b>Multi-GPU Support</b>	SLI™/CrossFireX™/ LucidLogix Virtu™ MVP	4-Way SLI™/quad CrossFireX™ LucidLogix Virtu™ MVP	SLI™/CrossFireX™/ LucidLogix Virtu™ MVP	SLI™/CrossFireX™
<b>Laufwerksanschlüsse</b>	4 x SATA 6Gb/s, 4 x SATA 3Gb/s, 2 x eSATA 6Gb/s	4 x SATA 6Gb/s, 4 x SATA 3Gb/s, 2 x eSATA 3Gb/s	4 x SATA 6Gb/s, 4 x SATA 3Gb/s, 2 x eSATA 6Gb/s	4 x SATA 6Gb/s, 2 x SATA 3Gb/s, 1 x eSATA 3Gb/s, 1 x mSATA 3Gb/s optional, 1 x mPCIe Combo™
<b>USB</b>	8 x USB 3.0, 8 x USB 2.0	6 x USB 3.0, 9 x USB 2.0	6 x USB 3.0, 10 x USB 2.0	6 x USB 3.0, 8 x USB 2.0
<b>Videoausgänge</b>	DisplayPort/HDMI	DVI-I	DisplayPort/HDMI	DisplayPort/HDMI

Stand: 06. März 2012 – Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten