

## XORO HSD 1011 (XOR400564)



### Allgemeine Daten

Spannungsversorgung	9V/ 1.5A DC über mitgeliefertes Netzteil (AC 100~240 V, 50/60 Hz)
Akku	1200mAh / 7.4V Lithium
Laufzeit	Je nach Nutzung, ca. 1.5 Stunden
Abmessungen/Gewicht	250 x 45 x 190 mm 990g (mit Fernbedienung)

### Bildschirm

Paneltyp	LCD
Auflösung	1024 x 600 Pixel, 16:9 Seitenverhältnis
Diagonale	10.1" / 25.6 cm

### Audio

Audio-Ausgabe	2x 1 W RMS (Stereo)
---------------	---------------------

## Decoder

Videodekodierung MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.264 (AVC), H.265 (HEVC)

## DVB-T2 Empfänger

Tuner DVB-T, DVB-T2  
 Empfang VHF (174-230MHz), UHF (470-862MHz)  
 Impedanz 75Ohm  
 Speicherplätze 400 Sender  
 Funktionen EPG (Elektronischer Programmführer)  
 Videotext, Untertitel  
 Antennenversorgung 5V Spannungsversorgung für Antenne zuschaltbar

## Anschlüsse

Audio/Video Analoger Audio/Video Ausgang  
 HDMI Ausgang  
 SPDIF Ausgang  
 Kopfhörerausgang  
 Antenne Digital DVB-T/T2, IEC 75Ohm  
 Andere USB 2.0, SDHC

## Media Player

Speichermedien USB 2.0 / SDHC Massenspeicher mit FAT32/NTFS  
 Bilder JPEG, BMP  
 Audio Codecs MP3  
 Video Codecs MPEG1, MPEG2, MPEG4

## DVD Player

Formate DVD, (S)VCD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, CD, CD-R, CD-RW, JPEG, MPEG4, MP3

## Betriebsbedingungen

Temperatur 0°C – 40°C  
 Feuchtigkeit < 90% (nicht kondensierend)

## Handelsdaten

Kartonabmessungen	280 x 100 x 230 mm
Gewicht	tba.
EAN	4260001038150
Artikelnummer	XOR400564

## Lieferumfang

Lieferumfang	XORO HSD 1011
	Fernbedienung
	Bedienungsanleitung
	AV Kabel
	KFZ Adapterkabel
	Teleskopantenne mit Magnetfuss
	Batterien
	Kopfhörer
	Netzteil



